

# Anleitung zur Einrichtung von kundeneigenen Routern



innogy



# Folgende Einstellungen sind an Ihrem Router vorzunehmen\*:

## Anschlusseinstellungen

VLAN für Internettelefonie wird benötigt	Ja
VLAN ID	232
PBit	0

## Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen

PVC	Ja
VPI	1
VCI	32
Werden Zugangsdaten benötigt	Nein
IP-Adresse über DHCP beziehen	

## Rufnummern

Jede Rufnummer muss einzeln angelegt werden!

Benutzername	Rufnummer mit Vorwahl ohne Sonderzeichen
Kennwort	„Zugangsdaten“
Registrar	„Zugangsdaten“
Proxy	„Zugangsdaten“
STUN	-
DTMF-Übertragung	Inband
Rufnummerunterdrückung	CLIR über RFC 3325
Rufnummer für die Anmeldung verwenden	Nein
Anbieter unterstützt CCBS nach RFC 4235	
Paketgröße	20 ms
Anmeldung immer über eine Internetverbindung	Nein

\* Beispielangaben anhand einer AVM Fritzbox, bei anderen Router Herstellern können die angegebenen Optionen abweichen.